

SABINE®
PROFESSIONAL



中国大陆、港、澳总代理



安恒利(国际)有限公司

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市青羊区北大街100号永逸
商厦四楼
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路甲9号
邮编: 100121
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区高新一路16号创业
大厦3楼B座东306室
电话: (029) 88719284 88719485
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市平凉路716号2楼
邮编: 200082
电话: (021) 55211510
传真: (021) 65897112
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市大沙头三马路1号4-5楼
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com

EXECUTIVE
系列功率放大器

EXECUTIVE 前面板



EXECUTIVE 后面板



EXECUTIVE 系列功率放大器

EX 系列功放着重于对声音的准确还原、性能稳定，外观设计时尚大方。具有能耗低、声音靓、工作稳定、可靠性高的特点。

技术亮点

- 持续输出短路保护功能，可以提高使用的安全性。
- 专业音频处理的技术应用：光耦隔离线性 VCA 音量控制电路。

高质材料的选用

- 高频低噪优良线性小功率对管，高频大功率音响对管做推动。
- 音频耦合，采用国际知名品牌音频专用电解。
- 优质环形变压器，专用电源滤波电解，电源储备十足，反应迅猛。
- 面板的电源开关用过流自跳开的液压电磁断路开关，比用保险丝更安全可靠。

EXECUTIVE系列功率放大器技术指标

功率

型号	EX-2000	EX-3000	EX-6000	EX-9000
8Ω 立体声	450Wx2*	700Wx2*	1200Wx2*	1800Wx2*
4Ω 立体声	720Wx2*	1050Wx2*	2000Wx2*	3000Wx2*
2Ω 立体声	1000Wx2**	1500Wx2**	3000Wx2**	4500Wx2**
8Ω 桥接功率	1500W*	2100W*	4000W*	6000W*
4Ω 桥接功率	2000W**	3000W**	6000W**	9000W**

尺寸和重量

产品外形尺寸(mm)	483x440x89(2U)	483x440x89(2U)	483x493x89(3U)	483x493x133(3U)
外包装尺寸(mm)	595x565x175(2U)	595x565x175(2U)	625x590x215(3U)	625x590x215(3U)
毛重(±2.5kg)	12.5kg	26kg	34.5kg	38.5kg
供电要求	10A国标电源线	16A国标电源线	AC220V/50Hz. ± 10%	

其它参数

频率响应	20Hz-20kHz, ± 0.5dB
总谐波失真	EX-2000 ≤ 0.1%; EX-3000-6000-9000 ≤ 0.2%
信噪比	≥ 90dB
阻尼系数	EX-2000 > 200, EX-3000-6000-9000 > 100
分离度	EX-2000 ≥ 70dB, EX-3000-6000-9000
输入灵敏度	0.775V/1.4V/32dB
输入阻抗(平衡/不平衡)	20kΩ/10kΩ
冷却	抽风向后吹出
保护功能	软启动. VHF. 直流. 短路. 过载. 失真限幅. 过热. 开机音量渐大

连接

输入	平衡输入XLR母插座, 平衡并接XLR公插座
输出	两位红黑接线柱, NL4 Speakon插座
功能	面板指示灯: 信号, 削波, 保护, 电源指示

注意

- 1、*此功率是按照EIA标准测量得出。
- 2、**此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。