

SABINE[®]

PROFESSIONAL

SABINE PH8-8 是一款专门为 KTV Hi 房打造的集 KTV 机, 前级处理等全功能合一的音频处理器, 其主要特点有:

1. 通过蓝牙连接播放音乐
2. 通过手机、平板和电脑端控制和调试机器
3. 一键切换酒吧、KTV、Hi房等模式



Hi 房专属利器

PH8-8 音频处理器



正面板



背面板

PH8-8 产品技术规格

输入

话筒/线路输入(1-16):.....平衡,XLP与1/4 TRS插口
输入灵敏度(XLR/TRS):.....XTR1.5mv,TRS 7mv
输入模拟增益:.....-32db至10db,0.6-0.7步进
最大输入电平(XLR/TRS):.....+19dBu/+29dBu
输入阻抗(XLR/TRS):.....MIC>5K,LINE>10K
Mic输入立体声链接:.....有
参数链接:.....均衡,动态,延时,分配,发送
极性:.....正常/翻转
48V幻像电源:.....支持

立体声线路输入

声卡输入接口(数字):.....USB音频流,U盘,D/PDIF
输入灵敏度:.....标称4dB
输入模拟增益:.....-32db至10db,0.6-0.7步进
最大输入电平:.....+29dBu
输入阻抗:.....>7欧姆
立体声链接:.....无
参数链接:.....无
极性:.....正常/翻转

输出

混音1-8:.....平衡,XLR,8SUB
输出阻抗:.....<75欧姆
标称输出:.....+4dbu=0db电平表读数
剩余输出噪音:.....-91dbu
混音插入:.....分配FX进入混音通道
动态范围:.....112dB
信噪比:.....XLR>=95db,TRX>=85db
最大输出电压:.....4VAC,MAX
失真度:.....<0.0003%(1KHZ FULL POWER)
频率响应:.....20HZ-20KHZ+/-0.5db
采样率:.....48KHZ+/-100PPM
ADC/DCA:.....24位DELTA-SIGMA

FX

内部FX:.....2 x FX引擎,发送>返回或插入
类型:.....混响,延时,合唱,镶边器,交响合唱等
2个专用立体声FX返回:推子,声像,静音,
发送到混音,5段EQ系统

系统

LINUX系统:.....中英文语言切换

控制

输出编组:.....有
静音编组:.....有
网络:.....TCP/IP以太网用于PC和IPAD应用
系统升级:.....U盘升级
有线连接:.....WINDOWS PC软件连接
无线连接:.....WINDOWS PC/IPAD/ANDROID

输入处理

输入源:.....本地CH1-CH16,两路声卡数字输入
均衡器:.....15段参量EQ(20HZ-20KHZ)+/-12db,
Q0.3-15可调
高低通:.....12db/24db(BT/BS/LRK),20-20K
噪声门:.....直通开关
门限值:.....-135db至-40db
冲击/释放:.....0-500MS/0-2S
压限器:.....直通开关
门限值比率:.....-40db-+6db/1:1到无穷大
延时:.....最大40ms

输出处理

输出通道:.....8SUB
均衡器:.....15段参量EQ(20HZ-20KHZ)+/-12db,
Q0.3-15可调
高低通:.....12db/24db(BT/BS/LRK),20-20K
压限器:.....自链旁链
门限值比率:.....-40db-+6db/1:1到无穷大
延时:.....最大30ms

USB

驱动:.....CH340(USB A)
设备:.....使用一个USB硬盘(U盘)
立体声录音:.....2通道(wav/mp3)48KHZ 24
立体场播放:.....2通道(wav/mp3)32-96KHZ 16-24位

USB音频

声卡:.....USB B
发送上行:.....2通道全格式,32-96KHZ 24位
发送下行:.....2通道,MP3,48 KHZ 24位
电源:.....100-240VAC,50-60HZ,150W

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话:(852) 29422100
传真:(852) 24240788
网址: <http://www.acehj.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话:(028) 86674280 86672287
传真:(028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话:(010) 85360422
传真:(010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话:(029) 88719284 84235946
传真:(029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话:(021) 20960011 20962121
传真:(021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话:(024) 23253511 23253711
传真:(024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话:(020) 83863535 83863598
传真:(020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司