

響你所想



DPA1000 功率放大器

DPA1000 功率放大器

SABINE DPA1000 功率放大器秉承 Sabine 严谨的设计理念，为您提供高效能、优美音质及安全可靠的高性价比产品。独有的立体声模式定阻输出及桥接模式 100V 定压输出，令 DPA1000 功放在任何扩声系统中都能找到适合它的位置。

主要特征

- 2U 高度，精美的外观设计
- 采用效率高、功率足的 D 类数字放大技术
- 抗干扰电路克服干扰并提供优美音质
- 多重保护功能保证可靠性
- 无级调速风扇提供理想的散热
- 输入灵敏度选择开关，0.775V 或 1.4V
- 8Ω/4Ω 定阻或 100V 定压输出



DPA1000 正面板



DPA1000 背面板

DPA1000 技术参数

立体声模式8Ω	2 x 345W
立体声模式4Ω	2 x 600W
桥接单声道模式8Ω	1 x 600W
桥接单声道模式100V	1 x 600W
频率响应 (10W/8Ω)	20Hz~20kHz, ±0.5dB
总谐波失真	≤0.05%
转换速率	20V/us
阻尼系数	>200
信噪比	>100 dB
通道分离度 (串音) @1kHz	>60 dB
输入灵敏度	0.775V / 1.4V
输入共模抑制比@1kHz	>70dB
输入接口	平衡输入 XLR 母插座, 平衡并接 XLR 公插座
输出接口	红黑香蕉插接线柱, Speakon 插座
保护功能	5 秒软启动、全自动智能动态压限、短路、过载、低阻、直流、过热、VHF
工作电压	190V~260VAC, 50~60Hz
最大消耗电流	8 A
尺寸 (宽 × 高 × 深)	483 × 89 × 321 mm
净重	6.34 Kg

更多产品介绍, 可通过安恒利官方网站: <http://www.acehk.com> 及 Sabine 官方网站: <http://www.sabinechina.cn> 了解详情

YUXUAN

上海育轩信息科技有限公司
地址：上海市嘉定区金园五路366号A507
邮编：201803
电话：021-69895956
网址：<http://www.yuxuan-cn.com>



安恒利(国际)有限公司



ACE 官方微信



ACE 官方微博

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>